



T-1 3/4

MINIATURE LAMPS

Applications:
Indicator Aircraft



LINE NO.	DESIGN		M.S.C.P. (APPROX.)	LIFE (HRS.)	FILAMENT SHAPE	MIDGET GROOVED BASE	BASS BAYONET BASE	MIDGET SCREW BASE
	VOLTS	AMPS						
1	2.5	.200	.220	500	C-2R	PE 8699	PE 368-B	PE 1769
2	2.5	.350	.210	10000	C-2R	PE 266	PE 268-B	PE 7312
3	2.7	.060	.040	6000	C-2R	PE 8704	PE 338-B	PE 8693
4	3.0	.015	.004	10000	C-6	PE 390	PE 375-B	PE 7313
5	3.0	.350	.300	10000	C-2R	PE 8849	PE 8848-B	
6	4.5	.120	.040	25000	C-2R	PE 7345	PE 7331-B	
7	5.0	.060	.030	60000	C-2R	PE 7346	PE 7332-B	PE 7316
8	5.0	.060	.050	25000	C-2R	PE 7347	PE 7333-B	PE 7318
9	5.0	.060	.150	5000	C-2R	PE 3152	PE 3150-B	PE 3153
10	5.0	.115	.150	40000	C-2R	PE 7348	PE 7335-B	PE 7319
11	5.0	.190	.450	1000	C-2R	PE 7350	PE 7334-B	
12	6.0	.040	.030	100000	C-2R	PE 8705	PE 345-B	PE 342
13	6.0	.200	.100	50000	C-2F	PE 8706	PE 7336-B	
14	6.0	.200	.340	1000	C-2R		PE 328-B	
15	6.0	.200	.600	1000	C-2R	PE 337		PE 1768
16	6.3	.070	.230	1000	C-2R	PE 8708	PE 377-B	PE 1775
17	6.3	.150	.450	3000	C-2R	PE 7352	PE 350-B	
18	6.3	.200	.400	20000	C-2F	PE 379	PE 381-B	PE 378
19	6.3	.200	.550	5000	C-2R	PE 398	PE 349-B	PE 7323
20	10.0	.014	.002	10000	C-2F	PE 709	PE 344-B	PE 8691
21	10.0	.040	.080	5000	C-2F	PE 397	PE 367-B	PE 389
22	11.0	.022	.030	10000	C-2F	PE 7353	PE 7338-B	
23	12.0	.040	.120	10000	C-2F	PE 7354	PE 394-B	PE 7326
24	14.0	.080	.300	40000	C-2F	PE 386	PE 382-B	PE 8362
25	14.0	.080	.500	1000	C-2F	PE 336	PE 330-B	PE 373
26	14.0	.100	.500	10000	C-2F	PE 393	PE 8918-B	PE 8162
27	18.0	.040	.150	10000	C-2F	PE 346	PE 370-B	PE 8536
28	22.0	.040	.300	2000	C-2F	PE 457	PE 459-B	
29	24.0	.050	.500	1000	C-2F	PE 8177	PE 8176-B	
30	28.0	.024	.150	4000	C-2F		PE 6034-B	
31	28.0	.040	.150	10000	C-2F	PE 7355	PE 365-B	PE 8384
32	28.0	.040	.300	25000	C-2F	PE 388	PE 387-B	PE 399
33	28.0	.040	.340	7000	C-2F	PE 334	PE 327-B	PE 335
34	28.0	.060	.340	25000	C-2F	PE 276	PE 376-B	
35	28.0	.065	.650	5000	C-2F	PE 7356	PE 7341-B	
36	48.0	.025	.200	5000	CC-2F	PE 2250	PE 6848-B	